




Sturing 2 relais

LCC2 - 12/24V DC



➤ Status LED's & zoemer

➤ Programmatie via infrarood afstandsbediening



➤ LCC2

- ✓ Transformeert Wiegand codetoetsenborden en lezers in stand alone producten met externe elektronica
- ✓ 2 relais / 2100 gebruikers
- ✓ Multifunctionele alarmuitgang

➤ Compatibele codeklavieren / lezers



	LCC2A-2R
Montage	Schroefmontage
Materiaal	ABS
Voedingsspanning / verbruik	12/24 V AC/DC / < 30 mA
Aantal gebruikers	2100
Programmatie	Via afstandsbediening
Interface / Format	Wiegand / 26 - 37 bits
Codes	4 tot 6 cijfers
Relais uitgangen	2 Wisselcontacten (COM/NO/NC) max. 30 V / 10 A
Programmering van relais uitgangen	1 tot 99 seconden of bistabiel (ON/OFF)
Ingangen	Drukknop R1 / drukknop R2 / deurpositiecontact
Status LED's	Groen, rood
Alarm uitgang	Uitgang 0 V Deur te lang open / Deur geforceerd / Frauduleuze pogingen / Zelfbescherming
Akoestische status en programmeersignaal	Zoemer
Aansluiting	Schroefklemmen
Werkings temperatuur / RV	-20°C tot +60°C / 0-90% RV
Afmetingen (l x h x d)	100 x 86 x 26 mm
Brutogewicht	0,18 Kg